

初めての使用は十分な電気を確保してください。もし低電力が正常に起動できない。
APP: Daft

1. 通話なしのダウンロードとマッチング

1.1 "OPEN"キーを長押しして、起動する。

1.2 携帯で下記のバーコードをスキャンし、アプリをダウンロードし取り付ける。
あるいは、IPHONEやAndroidで"Da Fit"を捜査し、ダウンロードし取り付ける。




兼用システム: Android4.4及び以上, ブルトオース4.0の携帯;
IPHONE IOS 8.0及び以上

3.携帯APPをターンオンし、APP設備リストで例の設備を選択する。


第一歩: 携帯のブルトオースを起動する;

第二歩: 携帯の"Da Fit"APPを起動し、"添加する"を選択し、リングに加える。

第三歩: 時計の通話画面で"起動"をクリックする。



第四歩: 時計の"について"すなわちMAアドレスの最後の四つの数字を見て、携帯のブルトオース設置で一致するブルトオース型番とMACの型番を探し、マッチングを完成する。



2. 機能説明

2.1 メイン画面

2.1.1 ターンオン: "OPEN"キーを3秒押しして、ターンオンにして、画面表示に入る。

2.2.2 ターンオフ: 画面表示の状態、OPEN"キーを3秒押しして、"√"を選択したら、ターンオフになる。


2.2.3 画面切り替え: 画面表示を長押ししたら、自由にチェンジできる。アプリで自己画面の設置ができる。ユーザーの欲しい図面で画面作りできる。

2.2 メニュー


2.2.1 運動情報 (当日の運動歩数を表示する。)




2.2.2 睡眠情報 (夜8時一朝10時に自動に睡眠時間と状態を検測する。appの同調が必要なら、リングをつけるまま寝なければならぬ。)





2.2.3 心拍率検測 (リングの心拍率画面をクリックするだけで測量できる。オールディ心拍率検測。APP"の他の設置で、"オールディ心拍率検測"を起動する。)




2.2.4 鍛錬 (歩き, 走り, ライド, 縄跳び, バトミントン, バスケ, サッカー, 水泳: 携帯のアプリと無事に連結したら、データは同時にアプリにアップデータする。)




鍛錬画面で"テスト開始"をクリックし、欲しい運動モードを選択したら、運動画面に入る。運動データ、里数、消耗、心拍数が表示する。下の図通りに。左にスライドしたら、運動モードを中止や停止することができる。



2.2.5 通話(BW-AT2C ブルトオース通話機能がない。)




2.2.6 血圧検出 (画面をクリックして監視)




2.2.7 血圧測量 (モニターをクリックすることで測量できる。)




2.2.8 天気予報 (上にスライドすることで、未来一週間の天気を示す。)



2.2.9 カメラ制御 (Android:携帯端末のアプリを起動し、リング側がリモコンシャッター機能に入る。マークをクリックしたり、リングを揺れたりすることで、シャッターを完成する。IOS:リング側が"カメラ制御"に入る。携帯側でカメラを起動し、リングを揺れたりすることで、シャッターを完成する。)



2.2.10 音楽制御




2.2.11 通知連絡 (メイン画面から上にスライドしたら、通知が見える。)

appで"通知連絡"を起動したら、(androidバージョンは"通知使用権限"を起動する。) ウイチャット、電話、QQ、メッセージと他のアプリ通知を同調することができる。携帯の設置でQQ通知連絡、ウイチャット通知連絡、メッセージ通知連絡、第三者ソフトは新浪微博、skypeの通知連絡 (携帯によって違うが、普通は設置にある。)) を起動したら、携帯側の通知は同時にリング側でも示すようになる。リング側のメニューで内容が読める。



3. 飛び出メニュー (メイン画面から下にスライド)



3.1 劇場モード

3.2 明るさ調節

3.3 振動やマナーモード

3.4 天気予報

3.5 設置: ストップウォッチ、アラーム、タイマー、明るさ調節、振動スイッチ、劇場モード、リセット、ターンオフ、APPバーコード


4. 携帯APP端末機能

4.1 時計端末の機能測定データ表示できる。例えば: 歩数, 睡眠データ, 心拍率, オールディ心拍率検測, 血圧, 血液酸素など。多運動データ
4.2. 手表接続画面
4.2.1 画面選択 (4の画面が選択できる。同時に、アプリ端末で自己画面設置できる。)



4.2.2 通知連絡 (通知使用権限を許可する。QQ、ウイチャット、Facebook、whatsappなどの社交アプリの通知連絡を起動する。)

4.2.3 日常目覚まし時計 (三つ設置できる)



4.2.4 リモコンシャッター

4.2.5 他の設置 (リング捜査、時間格式設置、おやすみモード設置、長座り提示、オールディ心拍率測量、腕を翻してスクリーンを明るくする機能、水飲み提示、天気情報、整理周期機能が実現できる。)

A リング操作モードを開くと、携帯がリングのブルトオースが連結する状態で、リングが振動する。

B 時間格式設置 (12&24時間制選択できる)

C おやすみモード時間常設

D 長座り提示(有効時間帯10:00-22:00)

E オールディ心拍率測量(オンにしたらオールディ心拍率測量の機能が実現できる。)

E腕を翻してスクリーンを明るくする (オンにしたら、有効時間を選択できる。)

G 水飲み提示

H 天気情報 (オンにしたら、携帯は自動にいる町を定位したり、他の町を選択したりでき、携帯では相応な町の天気情報を示す。)

I 生理周期提示 (注意: 以上の機能はアプリで起動し、保存した後正常に動く。)